EN54 27130-19S

EN54-4 Backup 19S 24V/13A, Godkänd för upp till 4x120Ah

Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	20A
Godkänd för en medellast enligt EN54	13A
Godkänd total batterikapacitet inkl. Batteribox/Batterihylla	4x120Ah
Godkänd batterikapacitet	Batterihylla krävs
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä/I²C/RS-485
Larmfunktion som standard	Utgång 1: Nätavbrott med tidsfördröjning (0 min, 3 min, 15 min & 1h) Utgång 2: Låg batterispänning. Utgång 3: Sabotage, Överspänning, Underspänning, Backström Nätaggregat, Cellkortslutning, Djupurladdat batteri, Åldrat batteri, Frånkopplat batteri (inom 10 sek), Batterikapacitet för låg, Hög/Låg temperatur & Indikering för enkelt jordfel + / -.
SabotageKontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Dimensioner (HxBxD)	110x495x370 mm
Vikt (Kg)	10
HE	2,5HE (370 mm djup)
E-nummer	5213043

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Ja
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	4
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Ja
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Nej
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Ja
Input Current (A)	2,8A
Verkningsgrad (%)	85%
Rippel	150 mVp-p
Reglernoggrannhet	+-0,5%
Primärswitchat nätaggregat	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik